

# KIT PREAMPLIFICATEUR REF.1435052

Filtre 4G/5G - UHF



INDICATEUR D'ALIMENTATION  
GAIN REGLABLE 25dB



2 Sorties TV



D'HOME / SMART  
partenaire TONNA

5G 4G lte

## Caractéristiques Techniques

| EMBALLAGE                     |          |                                |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|
| Réf.                          |          | 1435051                        |
| EAN13                         |          | 37700110054412                 |
| Couleur                       |          | Blanc Bleu                     |
| Emballage                     |          | Carton individuel              |
| Poids emballé                 | g        |                                |
| Poids du produit              | g        | 100                            |
| Largeur                       | mm       |                                |
| Hauteur                       | mm       |                                |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   |          |                                |
| Couleur de l'amplificateur    |          | Blanc                          |
| Nombre d'Entrée UHF           | U        | 1                              |
| Bande Passante                | Mhz      | 470 à 694                      |
| Niveau de sortie max.         | dBμV     | 95                             |
| Gain réglable                 | dB       | 20 à 35                        |
| Montage préamplificateur      |          | Par collier de serrage sur mât |
| Montage de l'alimentation     |          | Par visserie mural             |
| Alimentation                  | Vcc - mA | 5 à 24 - 50                    |
| Alimentation secteur (entrée) | Vcc - W  | 230 - 3                        |
| Alimentation secteur (sortie) | Vcc - mA | 12 - 150                       |
| Nombre de sortie TV           | U        | 2                              |
| Dimension                     | mm       | 110 x 120 x 50                 |

