

# Installation rapide et facile

Vous pouvez le faire seul !

## LE MATERIEL NÉCESSAIRE

- Des chevilles et vis
- 1 niveau
- 1 perceuse
- 1 tournevis cruciforme
- 1 petit tournevis plat
- 1 crayon

## LES ÉTAPES

- 1 ▪ Couper l'alimentation électrique générale.
- 2 ▪ Placer le dosseret contre le mur sur le sol et marquer l'emplacement des 2 repères du milieu à l'aide d'un crayon. (Photo 1).
- 3 ▪ Remonter le support mural en faisant coïncider les 2 points précédemment marqués avec les 2 repères du bas du dosseret.  
Marquer également les 2 repères du haut. (Photo 2).
- 4 ▪ Vérifier l'horizontalité (avec l'aide d'un niveau à bulle).  
Percer le mur aux endroits indiqués.
- 5 ▪ Placer les chevilles et le dosseret puis visser. (Photo 3).
- 6 ▪ Ouvrir la boîte murale de raccordement, raccorder la Phase et le Neutre, et le fil pilote si nécessaire et refermer la boîte murale.



**NE PAS RACCORDER LE FIL NOIR À LA TERRE**

Enclencher l'appareil sur le support.

**VOTRE APPAREIL EST INSTALLÉ !**